



Linha Senoidal Online No-Break Creation S2 Bivolt Manual do Usuário

Especificações técnicas

M O D E L O	1,5K	2K
CAPACID ADE	1500 VA	2000 VA
TENS ÃO ENTRADA	Bivolt 110/220 VAC	20A
TENSÃO S AÍDA	110/115/120/127 VAC	20A
ENTRADA		
Faixa de Tensão Aceitável	Em 120 VAC: 81-145 VAC / Em 220 VAC: 162-290 VAC	
Faixa de Frequência	60/50 Hz (Ajuste automático)	
SAÍDA		
Regulagem de tensão (Modo AC)	110/115/120/127V AC	
Regulagem de tensão (Modo bateria)	±1.5%(antes do alarme da bateria)	
Faixa de frequência (Modo bateria)	50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz	
Fator de pico de corrente	3:1	
Distorção harmônica	2% maxa 100% de carga linear, 5% max a 100% de carga não linear (antes do alarme da bateria baixa)	
Tempo de transferência	Zero, sem tempo de transferência	
Forma de onda	Onda senoidal pura on-line com transformador isolador	
EFICIÊNCIA		
Modo ECO		
Modo Estabilizador	95% para 110/115/120/127 VAC ;	
Modo Bateria	93% para 110/115/120/127 VAC ;	
	88% para 110/115/120/127 VAC;	90% para 110/115/120/127 VAC

BATERIA			
Interno	Tipo e quantidade de bateria	12V 580W x2	12V 7.2Ah x4
	Tensão	27,4 VDC $\pm 1\%$	54,8 VDC $\pm 1\%$
	Tempo de recarga	8 horas de recuperação até 90% da capacidade	
Externo (Opcional)	Tensão	27,4 VDC $\pm 1\%$	54,8 VDC $\pm 1\%$
	Corrente de recarga	1A/2A/4A/8A (Carregador opcional)	



Linha Senoidal Online No-Break Creation S2 Bivolt Manual do Usuário

ALARME			
Modo bateria		Um toque a cada 10 segundos	
Bateria baixa		Um toque a cada 2 segundos	
Sobrecarga		Um toque a cada segundo	
Alarme Substituição da bateria		Um toque a cada 2 segundos	
Falha		Um toque contínuo	
MODELO		1,5K	2K
CAPACIDADE		1500VA	2000VA
FÍSICO			
Bateria interna	Dimensão, PxA (mm)	510 x190 x 325	
	Peso líquido (kg)	25	31
AMBIENTE			
Umidade de operação		0-90 % UR a 0- 40 °C (não-condensado)	
Nível de Ruído		Inferior a 45dB	
GERENCIAMENTO			
RS -232/USB		Suporta Windows® 7/8,10 eLinux	
SNMP (Opcional)		Protocolo para monitoramento e gerenciamento de rede	

*Reduzir capacidade para 80% da potência nominal, quando a tensão de saída for ajustada para 208VAC.

** As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.