



Linha Senoidal Online No-Break Creation S2 Torre e Rack 19” Manual do Usuário

Especificações técnicas

MODELO	1,5K	2K	3K
CAPACIDADE	1500 VA	2000 VA	3000 VA
ENTRADA			
Faixa de Tensão Aceitável	81-145 VAC ou 162-290 VAC		
Faixa de Frequência	60/50 Hz (Ajuste automático)		
SAÍDA			
Regulagem de tensão (Modo AC)	110/115/120/127V AC ou 208/220/230/240 VAC		
Regulagem de tensão (Modo bateria)	±1.5%(antes do alarme da bateria)		
Faixa de frequência (Modo bateria)	50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz		
Fator de pico de corrente	3:1		
Distorção harmônica	2% max a 100% de carga linear, 5% max a 100% de carga não linear (antes do alarme da bateria baixa)		
Tempo de transferência	Zero, sem tempo de transferência		
Forma de onda	Onda senoidal pura on-line com transformador isolador		
EFICIÊNCIA			
Modo ECO	95% para 110/115/120/127 VAC ;97% pa ra 208/220/230/240		
Modo Estabilizador	VAC 93% para 110/115/120/127 VAC ; 95% para		
Modo Bateria	208/220/230/240 VAC 88% para 110/115/120/127 VAC 89% para 208/220/230/240 VAC	90% para 110/115/120/127 VAC 91% para 208/220/230/240 VAC	

BATERIA				
Interno	Tipo e quantidade de bateria	12V 580W x2	12V 7.2Ah x4	12V 580W x4
	Tensão	27,4 VDC ± 1%	54,8 VDC ± 1%	
	Tempo de recarga	6horas de recuperação até 90% da capacidade		
Externo (Opcional)	Tensão	27,4 VDC ± 1%	54,8 VDC ± 1%	
	Corrente de recarga	1A/2A/4A/8 (Carregador opcional)		
	PROTEÇÃO			
Proteção total	Proteção contra sobrecarga, curto, descarga e sobretensão			



Linha Senoidal Online No-Break Creation S2 Torre e Rack 19” Manual do Usuário

ALARME	
Modo bateria	Um toque a cada 10 segundos
Bateria baixa	Um toque a cada 2 segundos
Sobrecarga	Um toque a cada segundo
Alarme Substituição da bateria	Um toque a cada 2 segundos
Falha	Um toque contínuo

MODELO		1,5K	2K	3K
CAPACIDADE		1500VA	2000VA	3000VA
FÍSICO				
Bateria interna	Dimensão, P x L x A (mm)	410 x 438 x 88	510 x 438 x 88	
	Peso líquido (kg)	13,4	19,5	21,5
AMBIENTE				
Umidade de operação		0-90 % UR a 0- 40 °C (não-condensado)		
Nível de Ruído		Inferior a 45dB		
GERENCIAMENTO				
RS -232/USB		Suporta Windows® 7/8,10 eLinux		
SNMP (Opcional)		Protocolo para monitoramento e gerenciamento de rede		

*Reduzir capacidade para 80% da potência nominal, quando a tensão de saída for ajustada para 208VAC.

** As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.